

WIFI-OPSÆTNING VX 680



Installation af VX 680

TILLYKKE MED DIN NYE WIFI-TERMINAL

Opsætning af WLAN/WiFi

For at terminalen kan kommunikere med dit netværk, skal der indtastes WLAN/WiFi informationer i terminalen.

Følg vejledningen herunder.

- 1:** Genstart terminalen ved at holde den røde knap nede i 10 sekunder (terminalen må ikke være placeret i opladeren).
- 2:** Start terminalen igen ved at holde den grønne knap nede i 10 sekunder.
- 3:** Tryk på logo i display + tast 6 + 3 + 1.
- 4:** Vælg Access Point - tast 1. Terminalen vil nu scanne synlige netværk, der understøttes af terminalen.
- 5:** Vælg det relevante netværk.

6: Tast herefter WLAN-nøglen (netværkskoden).

Du skal taste på tallet svarende til det bogstav, der skal benyttes. Man kan skifte mellem store og små bogstaver i højre side af displayet. På funktionstasten i venstre side kan du skifte mellem bogstaver og tal. Når koden er tastet færdig, skal du godkende ved at trykke på den grønne tast.



7: Derefter returneres til hovedskærmen ved at taste på den røde tast 2 gange.

8: Genstart terminalen ved at trykke på logoet + 4 + 5.

9: Terminalen viser nu et signal øverst til venstre 

Vidste du at...

Netværket skal understøtte WiFi-standarden 802.11 b/g og WPA2 AES, før det vises på scanningslisten. Når opsætningen er overstået kan du printe et udskrift af den indtastede opsætning ved at trykke på logo + 6 + 3 + 4 + password til terminalen.

Kontakt kundeservice

Du kan kontakte os på telefon 4453 7500 (vær dog opmærksom på, at kunder uden serviceabonnement vil blive faktureret for dette). Eller via e-mail kundeservice@verifone.dk.