



UX 400 / UX 401

Die NFC-Erweiterung für die UX-Serie.

Der UX 400 / UX 401 ist in einem multifunktionalen UX System die Schnittstelle für kontaktlose Zahlungen, Identitätsbestätigungen oder andere NFC-basierte Transaktionen. Er wird mit der Controller-Einheit UX 300 / UX 301 verbunden und erweitert das UX-System um die Kontaktlos-Funktionalität (NFC). Das UX 400 / UX 401 ist für den Außeneinsatz konzipiert und überzeugt durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Schnelle und sichere Interaktion mit kontaktlosen Karten (Kredit-, Debit- und Kundenkarten) ist ebenso möglich wie der Datenaustausch mit Mobile Wallets in Smartphone Applikationen per NFC.

Eigenschaften:

- Vandalismus-resistentes Modul in elegantem Design
- Witterungsbeständiges Gehäuse bietet Schutz gegen Niederschlag, Schmutz und andere Umgebungseinflüsse
- Integrierte Dichtung für wasserdichte Montage
- Statussignalisierung über beleuchtetes Symbol, 4 Status LEDs und Signalton (Steuerung über die Applikation)
- UX 400 für den Anschluss an UX 300 (50 cm Kabel)
UX 401 für den Anschluss an UX 301 (80 cm Kabel)

Spezifikationen

Kontaktloses Interface

ISO 14443 | 13,56 MHz, Typ A/Typ B
ISO 18092 | Near Field Communication (NFC)

Kommunikation

analoges und digitales Signal an UX 300
über 2 getrennte Anschlussleitungen

Abmessungen

Gerät (H x B x T): 92 x 100 x 27 mm |
Montageausschnitt (H x B): 61,2 x 73,2 mm

Einsatzumgebung

Umgebungstemperatur: -20 bis +70 °C
relative Feuchtigkeit: max. 90 % (nicht kondensierend)

Allgemeine Zulassungen

PCI PTS nicht relevant für kontaktlos Antenne

EMV Level 1 und Level 2 (in Verbindung mit UX 300/ UX 301)

- MasterCard kontaktlos (M/Chip & Magnetstreifen)
- girocard kontaktlos
- Visa payWave (MSD & qVSDC)
- American Express: Expresspay
- Diners/Discover Network Zip
- Interface Flash
- Mifare & Mifare Classic
- DESFire Pass-Through-Modus

Deutsche Zulassungen

DK TA 7.1 / DC-POS 2.5 (UX30*/UX100/UX40*)
DK TA 7.2 / DC-POS 3.0 (UX30*/UX100/UX40*)

Weitere Produkte der UX-Serie

UX 100 – PIN-Pad mit Display
UX 300 / UX 301 – Controller Einheit
UX 410 – Terminal ohne PIN-Pad (TOPP)